



AANSLUITSCHEMA 24A-25

De connector is zo ingedeeld dat van een aderpaar de +&- altijd samen tegenover een + of - van een ander aderpaar zitten.

Nooit zit een enkele + of - van verschillende aderparen langs elkaar.

Dit om het instralen tussen de aderparen onderling te minimaliseren.

Dit zou minimaal een onderdrukking van 6dB moeten betekenen.

Hierbij zijn de massa/aarde/afscherming punten van ieder aderpaar vastgelegd.

De nummereing van de aderparen:

Begin links boven, ga van links naar rechts, en dan steeds een rij naar beneden.

Het eerste aderpaar dat je tegenkomt is paar #1, het volgende paar #2, enz

Polariteit:

Begin links boven, ga van links naar rechts, en dan steeds een rij naar beneden.

De eerste ader (niet de massa) van een aderpaar die je tegenkomt is de +.

MONTEREN

De afgestripte draden moeten zo kort mogelijk zijn, en het aderpaar getwist.

Gebruik "sleeving" om de losse koperdraadjes bij elkaar te houden.

AANBEVOLEN MULTIKABEL

Gotham GAC-8pair

			name		24A-25
			Matt Verbeeten		
			date	all dim. in mm	8-parig 25-polig
			2005	drwng size DIN A4	
paar#&txt	mrt2008	Matt	MAFRO		Grootvenseweg 29 NL - 5454GD Sint Hubert
mod.	dat.	name			